


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Астраханской области  
«Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель профкома  
ГБОУ АО «Школа-интернат № 3  
для обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья»

 О.Ф. Тюрина  
«12» сентября 2016 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для  
обучающихся с ограниченными  
возможностями здоровья»

 И.В. Рябов  
«13» сентября 2016 г.



**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ТЕХНИКА**

**ИОТ-069-2016**

## **1. Общие требования охраны труда**

1.1. Инструкция составлена в соответствии с требованиями Приложения «Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда» к постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.2002 г. №80 и Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда, утв. Министерством труда и социального развития РФ 13.05.2004 г.

1.2. К работе техником по ремонту и обслуживанию радиоэлектронного и компьютерного оборудования (далее – техник) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.3. Лица, допущенные к работе техником, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.4. При ремонте и обслуживании радиоэлектронного и компьютерного оборудования возможно воздействие на работающего следующих опасных и вредных производственных факторов:

- воздействие на организм человека неионизирующих электромагнитных излучений;
- неблагоприятное воздействие на зрение визуальных эргономических параметров видеотерминалов, выходящих за пределы оптимального диапазона;
- воздействие аллергенов (пыли) на дыхательные пути;
- повышенный температурный режим на рабочем месте от работающего оборудования;
- травмирование рук вращающимися элементами систем охлаждения и движущимися частями оборудования;
- поражение электрическим током.

1.5. При работе техником должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный.

1.6. Техник должен соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, уметь пользоваться ими.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить о случившемся непосредственному руководителю и администрации общеобразовательной организации и, при необходимости, доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Надеть спецодежду, застегнуть манжеты, чтобы не было развивающихся концов.

2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать мешающие работе предметы, проверить наличие и исправность рабочего инструмента и расположить его в удобном и безопасном для использования порядке.

2.3. Принять меры, исключая возможность произвольной подачи напряжения к месту работы.

### **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. Работать можно только исправным инструментом и применять его по прямому назначению. Рукоятки инструмента должны иметь защитную изоляцию.

3.2. При подготовке к ремонту и обслуживанию радиоэлектронного и компьютерного оборудования необходимо в обязательном порядке снять с оборудования питающее напряжение. Проверять наличие напряжения в сети нужно только специальными приборами: вольтметром, указателем напряжения.

3.3. При профилактическом обслуживании оборудования быть внимательным, особенно к обесточиванию электрических вводов, не вступать в посторонние разговоры.

3.4. Изоляция электропроводки должна быть исправна.

#### **3.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- оставлять под напряжением электропроводку с поврежденной изоляцией;
- оставлять без присмотра оголенные провода и концы проводов без изоляции, даже если напряжение снято.

3.6. При обслуживании или установке радиоэлектронного и компьютерного оборудования с использованием лестниц-стремян, лестницы должны быть оборудованы крючьями, не позволяющие им произвольно раздвигаться во время работы, при этом высота приставной лестницы не должна превышать 5 м. Лестница должна быть испытана на безопасность в эксплуатации.

3.7. При перерывах в работе или при переноске электрофицированного инструмента на другое место, инструмент необходимо отключить от питающей электросети. Запрещается оставлять без надзора электрофицированный инструмент, подключенный к электросети.

3.8. Для уборки пыли необходимо пользоваться пылесосом или специальной щеткой при отключенном напряжении на обслуживаемом или ремонтируемом оборудовании.

### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. При возникновении пожара, немедленно отключить оборудование от электросети, накинуть одеяло, прекратив доступ воздуха к внутренним частям оборудования, при необходимости использовать огнетушитель. Поставить в известность о случившемся непосредственного руководителя.

4.2. При получении механической травмы, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, поставить в известность непосредственного руководителя и администрацию общеобразовательной организации.

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение, если нет возможности это сделать – оттащить за сухую одежду от источника

поражения или откинуть провод сухой палкой и в случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, поставить в известность о случившемся непосредственного руководителя и администрацию общеобразовательной организации.

## **5. Требования охраны труда по окончании работ**

5.1. Отключить оборудование, электрофицированный инструмент от электрической сети.

5.2. Привести в порядок рабочее место, проверить и сложить на место хранения инструменты и приспособления.

5.3. Вымыть руки с мылом, снять и привести в порядок спецодежду.

5.4. Проветрить и обесточить помещение.

5.5. Сообщить непосредственному руководителю о всех замечаниях в процессе работы.